



## Caractéristiques Philips Xitanium LED Driver 15W 0.35A 42V 230V ( pour Downlight Opà)

[Voir le produit](#)

### Characteristics

---

|               |      |
|---------------|------|
| Product Serie | Opto |
|---------------|------|

### Informations Générales

---

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EAN                         | 8719157901642                                                   |
| Marque                      | Noxion                                                          |
| Nom du fabricant            | Noxion Philips Xitanium LED Driver 15W (for LED Downlight Opto) |
| Quantité recommandée        | 1                                                               |
| Budgetlight Garantie Totale | 6 ans                                                           |

### Informations techniques

---

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Technologie                | Accessory            |
| Dimmable                   | Non                  |
| Ballast pour lampe         | PL-C                 |
| Tension de sortie          | 32-42                |
| Puissance Maximale Estimée | 15                   |
| Indice de Protection       | IP20                 |
| Type de capteur            | Pas de détecteur     |
| Référence Article          | Accessoires - Driver |

### Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 115 |
| Largeur (mm)  | 45  |
| Hauteur (mm)  | 29  |

### Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**